商品仕様書

1. 型式

1−1 定格　6 A 125 V

1−2 適合法規　電気用品安全法（特定電気用品）

1−3 結線方式　巻締端子方式

1−4 受金　E26（JIS C 7709）

2. 品質保証

2−1 性能

・試験方法はJIS C 8306（配線器具の試験方法）による。
・試験場所は常温（5 ℃～35 ℃）常湿（相対湿度45 %～85 %）状態とする。

項目	内容	
温度上昇	30 ℃以下	
開閉性能	6 A 250 V 負荷の力率約0.8 開閉の割合約 20回/分 連続5 000回 9 A 250 V 負荷の力率約0.8 開閉の割合約 20回/分 連続 100回	
絶縁抵抗（500 V絶縁抵抗計）	各極間	100 MΩ以上
	極性を異にする充電金属部間および開路状態において同極端子間	100 MΩ以上
	充電金属部と接地および人の触れる非金属部との間	100 MΩ以上
耐電圧	各極間	1 500 V 1分間
	極性を異にする充電金属部間および開路状態において同極端子間	1 500 V 1分間
	充電金属部と接地および人の触れる非金属部との間	1 500 V 1分間
耐熱性	150 ℃±3 ℃ 168 時間放置 （つまみ 100 ℃±3 ℃ 1時間放置）	
端子部の強度	0.5 N・m のトルクで締付	
受金取付部の強度	使用状態における受金と外かくとの間のねじりトルク 2.0 N・m 1分間	

品番	ＷＷ１０２０	品名	ラジオソケット	改	2

３．使用上の注意事項

(1) 電球、器具取り替え前には必ず電源を切ってください。
(2) 取付位置は、床上1.8 m以上としてください。
(3) 白熱電球は100ワット以下でお使いください。
(4) コードの心線をはんだ付けして接続しないでください。
(5) 端子ねじはしっかり締めつけてください。
(6) コンセントの組み合わせで、白熱電球以外の負荷を使用する場合は、合計600 ワット以下でお使いください。
(7) 接続負荷はJIS C 7709に規定されるE26/25に適合する電球をお使いください。E26/27等、上記以外の電球を使用されますと、口金の一部が露出し感電する恐れがあります。電球の仕様に関しては、電球メーカーにご確認ください。

４. 安全確保のための使用上及び施工上の禁止事項

下記項目を満足されない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

本品の施工は必ず本仕様書の記載内容をおまもりください。

５．品質保証について

５－１保証期間

・本品の品質保証期間は商品お買上げ日（お引き渡し日）より1年間です。

５－２保証内容

・取扱説明書,本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

５－３保証の免責事項

・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(2)お買上げ後の取付場所の移設,輸送,落下などによる故障及び損傷。
(3)火災,地震,水害,落雷,その他天災地変及び、公害， 塩害,ガス害(硫化ガスなど),異常電圧,指定外の使用電源(電圧，周波数)などによる故障及び損傷。
(4)車両,船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合。
(6)法令,取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品番	ＷＷ１０２０	品名	ラジオソケット	改	